

タイプ			2019/5/10 現在				
			HF-Wシリーズ				
			デスクトップ/ラックマウント兼用	デスクトップ/ラックマウント兼用	デスクトップ/ラックマウント兼用	デスクトップ/ラックマウント兼用	デスクトップ型
			HF-W7500モデル50 Dモデル	HF-W6500モデル55/50 Aモデル/Dモデル	HF-W6500モデル45/40 Aモデル/Dモデル	HF-W7500モデル40 Aモデル/Dモデル	HF-W2000モデル45 Aモデル/Bモデル
動作検証OS			Windows TM 7 Professional(64bit) Windows TM 8.1 IoT Enterprise 2016 LT SB(64bit) Windows Server TM 2016 Standard(64bit)	Windows TM 7 Professional(32/64bit) Windows TM 8.1 IoT Enterprise 2016 LT SB(64bit)	Windows TM 7 Professional(32/64bit) Windows Server TM 2008R2 Standard(64bit)	Windows TM 7 Professional(32/64bit) Windows Server TM 2008R2 Standard(64bit) Windows Server TM 2012R2 Standard(64bit) Red Hat Enterprise Linux 6.5 (32bit)	Windows TM 7 Professional(64bit) Windows TM 10 IoT Enterprise(64bit)
外形寸法(W×H×Dmm)			400×150×450	400×150×450	400×150×450	420×176×450	93×356×325
消費電力			350VA	350VA	430VA	540VA	240VA
外観							
運 転 方 式	型式	外観	通信方法	出力容量			
常 時 商 用 給 電	BY50FW		RS232C(※1) USB(※1)	500VA/300W	×	×	—
	BY75SW		—	750VA/450W	—	×	—
	BY35S		—	350VA/210W	×	×	×
	BY50S		—	500VA/300W	×	×	—
	BY80S		—	800VA/500W	●	●	●
	BY120S		—	1200VA/720W	●	●	●
ラ イ ン タ イ プ	BN50T		—	500VA/450W	●(※3)	×	●
	BN75T		—	750VA/680W	●(※3)	●	●
	BN100T		RS232C(※1) USB(※1) LAN(※2)	1000VA/900W	●(※3)	●	●
	BN150T		—	1500VA/1350W	●(※3)	●	●
	BN220T		—	2200VA/1980W	●(※3)	●	●
	BN300T		—	3000VA/2700W	●(※3)	●	●
	BN75R		RS232C(※1) USB(※1)	750VA/680W	●(※3)	●	●
	BN150R		—	1500VA/1350W	●(※3)	●	●
	BN300R		—	3000VA/2700W	●(※3)	●	●
	BN150XR		RS232C(※1) USB(※1) LAN(※2)	1500VA/1000W	—	●	●
常 時 イ ン パ ー タ イ プ	BU50SW		—	500W/350VA	×	×	●
	BU75SW		RS232C(※1) LAN(※2) (※3)	750VA/500W	●	×	●
	BU100SW		—	1000VA/700W	●	●	●
	BU150SW		—	1500VA/1050W	●	●	●
	BU75RW		—	750VA/600W	●(※3)	—	●
	BU100RW		RS232C(※1) USB(※1)	1000VA/800W	●(※3)	—	●
	BU200RW		—	2000VA/1600W	●(※3)	—	●
	BU300RW		—	3000VA/2400W	●(※3)	—	●
	BU60RE		RS232C(※1) LAN(※2) (※3)	600VA/480W	●	×	—
	BU100RE		—	1000VA/800W	●	●	—
	BA75T		—	750VA/600W	●	—	—
	BA100T		RS232C(※1)	1000VA/800W	●	●	—
	BA100R		—	1000VA/800W	●	●	—
常 時 イ ン パ ー タ イ プ	BU1002SW		RS232C(※1) USB(※1)	1000VA/700W	—	●	●
	BU3002SW		—	3000VA/2100W	—	●	●
	BU1002RW		—	1000VA/700W	—	—	—
	BU2002RWL		RS232C(※1) LAN(※2) (※3)	2000VA/1400W	—	●	—
	BU3002RWL		—	3000VA/2100W	—	—	—
	BU5002RWL		—	5000VA/3500W	—	●	—

●:動作検証済み / ×:消費電力が対応範囲外のため非対象 / —:消費電力が対応範囲内だが、動作未検証

【オムロン製UPS Windows OS動作検証シャットダウンソフトRev.】
ネットワーク対応シャットダウンソフト(PowerAct Pro)
*Master Agent : PowerAct Pro Ver4.13
*Slave Agent : PowerAct Pro Ver5.10
自動シャットダウンソフト(Simple Shutdown Software) : Ver.2.51

【オムロン製UPS Linux OS動作検証シャットダウンソフトRev.】
ネットワーク対応シャットダウンソフト(PowerAct Pro)
*Master Agent : PowerAct Pro Ver4.40
*Slave Agent : PowerAct Pro Ver4.31
自動シャットダウンソフト(Simple Shutdown Software) : Ver.2.30

(※1)UPSとFAPCをRS232CもしくはUSB接続される場合は、自動シャットダウンソフトは"PowerAttendant Lite"、"PowerAct Pro Master Agent" もしくは"Simple Shutdown Software"をファクトリコンピュータにインストールしてご使用ください。
(※2)UPSとFAPCをLAN接続される場合は、別売30AMP/100Aカード(型式:SC200)が必要です。また自動シャットダウンソフトは"PowerAct Pro Slave Agent"をファクトリコンピュータにインストールしてご使用ください。
(※3)RS-232CおよびLAN接続のみ可能。USB接続は不可。
最新版の自動シャットダウンソフトは右記URLよりダウンロード可能です。http://www.omron.co.jp/ese/ups/support/download/ups.html

UPSの技術に関するお問い合わせ先

■オムロン電子機器カスタマサポートセンタ

住所: 〒100-0075
東京都港区港南2-3-13 品川フロンティア7F
オムロン ソーシャルソリューションズ株式会社 IoTソリューション事業本部
オムロン電子機器カスタマサポートセンタ
電話番号: 0120-771-4171
FAX番号: 03-6718-3632
受付時間: 月曜日～金曜日(祝祭日、当社の休日を除く)
9:00～17:30(12:00～13:00を除く)

メールでのお問い合わせはこちら
E-Mail: omron_support@omron.co.jp