

## 01. NISクライアントマシン

### <症状>

インストールマシンは現在NISのクライアントになっている為かインストール時 / etc / servicesが更新されない。起動時にsyslogのエラーメッセージが発生している。

```
>Feb 17 22:00:06 musashino inetd [3426] : ups/tcp unknown service
>Feb 17 22:00:06 musashino inetd [3426] : ups/tcp unknown service
>Feb 17 22:00:34 musashino / usr5 / ups / local / bin / upsd [11288] : Assigned service
(ups / udp)is not defined.
>Feb 17 22:00:34 musashino / usr5 / ups / local / bin / upsd [11288] : Cannot open ups
comm. line
>Feb 17 22:05:34 musashino / usr5 / ups / local / bin / upsd [11288] : Assigned service
(ups / udp)is not defined.
>Feb 17 22:05:34 musashino / usr5 / ups / local / bin / upsd [11288] : Cannot open ups
comm. line
>Feb 17 22:08:32 musashino syslog : Assigned service (ups / udp)is not defined.
```

- 将来的には該当マシンはNISのマスタサーバにするが、現状ではクライアントのまま、UPSをつなぎたいのですが、可能なのですか？可能ならば / etc / servicesのイメージを下さい。
- XINSTALLが全くといっていい程使えない。こちらのX環境にも問題がある様なのだが、X環境を使わないでCUI環境で使用することはできるのでしょうか？

### <対応内容>

1. NISサーバの / etc / servicesファイルに以下の3行を追加して、NISのマップファイルを作り直してください。  
ups 12000/udp  
ups 12000/tcp  
xups 12010/udp
2. CUI環境のツールのファイル名は、  
csched スケジュール設定  
cinst 動作条件設定  
などです。